



電 気 特 性		
太 陽 電 池	17V-0.3A	
蓄 電 池	12V-5Ah	
発 光 体	高輝度発光ダイオード	
点 消 灯	表 示 灯	常時発光/夜間発光 (自動点消灯 約300~800Lx) スイッチ切替え式 (出荷時設定,常時発光)
	背面発光体	夜間発光 (自動点消灯 約300~800Lx) / 常時消灯 スイッチ切替え式 (出荷時設定,夜間自動点消灯)
点 滅 回 数	表 示 灯	30回~90回/分 上下交互点滅 (出荷時設定;50回/分)
	背面発光体	240回/分

※上面図の太陽電池は省略している。

※設置高さ1200は推奨値。

1200～1350でUバンドと支柱穴が重なる部分を除く範囲で調整可能。

※アンカーボルトは、スリーブ打込み式おねじアンカーを使用（ドリル径φ18、深さ57mm）

※太陽電池は南向きに設置してください。