



横断者注意喚起灯 ゆずるくん YZR-W-A-H				
部番	部品名	数量	材質	摘要
1	太陽電池	1	シリコンソーラー	—
2	防鳥針	2	ステンレス	φ5×150
3	表示部本体	2	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,黄色
4	表示灯	80	発光ダイオード	LED 黄色発光
5	表示灯カバー	4	ポリカーボネート樹脂	—
6	無線ユニット	1	—	2.4GHz無線通信
7	庇	2	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,黄色
8	支柱	1	STK400+亜鉛めっき	静電粉体塗装,白色
9	太陽電池架台	1	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,灰色
10	六角穴付ボルト	2	ステンレス(M6×15)	—
11	角度調整金具	2	アルミニウム合金	—
12	蓄電池	2	長寿命型鉛蓄電池	—
13	Uバンド	2	SPHC	溶融亜鉛めっき
14	保護管	2	合成樹脂	黒色
15	操作ボックス	1	アルミニウム合金	アクリル焼付塗装,黄色
16	非接触センサ	1	—	ドップラー方式
17	アンカーボルト	4	(M16×125)	溶融亜鉛めっき

電気特性	
太陽電池	16.9V-0.3A
蓄電池	12V-2.3Ah×2
発光体	高輝度発光ダイオード
動作仕様	通常時
	夜間
動作時	左右交互点滅(出荷時設定120回/分) 60回/分,80回/分,120回/分,240回/分 選択可
動作時間 (1日の動作可能回数)	10秒 (1500回/日)
	15秒 (1000回/日) ※出荷時設定
	20秒 (750回/日)
	30秒 (500回/日)
	45秒 (333回/日)

図面番号	KTDH25016
------	-----------

- ・無線通信距離は見通しの良い状態で最大50mとします。
- ・製品同士の無線ユニットが向い合うように設置してください。
- ・アンカーボルトは、スリーブ打込み式おねじアンカーを使用(ドリル径φ22.5、深さ72mm)

※太陽電池は南向きに設置してください。

⑮ 操作ボックス S=1/5